



Caractéristiques Ledvance Tube LED T8 Performance (EM/Direct 230V) High Output 19.3W 3100lm - 840 | 150cm - Détecteur De Mouvement - Remplacement 58W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                             | 248316                                          |
| EAN                              | 4099854045066                                   |
| Marque                           | Ledvance                                        |
| Nom du fabricant                 | LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1500mm 19.3W 840 |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10                                              |
| Budgetlight Garantie Totale      | 5 ans                                           |
| Étiquette énergétique            | C                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 60000                                           |
| Tension (V)                      | 220-240                                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 58               |
| Puissance (W)                     | 19.3             |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Couleur Claire              | Blanc                 |
| Options de couleur          | Couleur unique        |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3100                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                 |
| Référence Article           | Tube LED T8           |
| Type de capteur             | Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m)       | 5                     |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast Nécessaire | No                                                                      |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Logement           | Glass                                                                   |
| Product Serie      | Performance                                                             |

## Dimensions

|               |           |
|---------------|-----------|
| Longueur      | 150cm     |
| Longueur (mm) | 1513      |
| Diamètre (mm) | 26.7      |
| Forme         | Tubulaire |
| Forme exacte  | T8        |



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**