



**Caractéristiques Osram Tube LED T8  
Fluora (EM/Direct 230V) Standard  
Output 18.3W 1450lm - 825 | 150cm -  
Remplacement 58W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                             | 251257                              |
| EAN                              | 4099854178214                       |
| Marque                           | Osram                               |
| Nom du fabricant                 | LED TUBE T8 EM FLUORA 1500 mm 18.3W |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 8                                   |
| Budgetlight Garantie Totale      | 3 ans                               |
| Étiquette énergétique            | E                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 30000                               |
| Tension (V)                      | 220-240                             |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED                   |
| Substitut (Watt)                  | 58                    |
| Puissance (W)                     | 18.3                  |
| Dimmable                          | Non                   |
| Culot                             | G13                   |
| Code Couleur                      | 825 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2500 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1450             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 79               |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Finition ampoule   | Claire                                                                  |
| Product Serie      | LED TUBE T8 EM FLUORA                                                   |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 150cm |
| Longueur (mm) | 1514  |
| Diamètre (mm) | 27    |
| Forme exacte  | T8    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

